

KVM 8 port LCD 17" klawiatur/touchpad over IP



Hideaway LCD KVM Switch. Konsola 17" LCD z przełącznikiem Over the Net KVM

Cechy:

- Przełącznik Master View KL9116 MA 8 portowy obsługuje 8 komputerów jedną konsolą (klawiatura - mysz /touchpad - monitor)
- Technologia Dual Bus pozwala na symultaniczną pracę 2 lokalnych operatorów i jednego zewnętrznego.

- Przełącznik ten można łączyć kaskadowo z KVM KH88 i max 64 komputerami
- Możliwość podłączenia drugiej lokalnej zewnętrznej konsoli PS/2
- Kolorowe kody łączące ułatwiają instalację
- Diodowy wyświetlacz stanu portów na klawiaturze.
- Zajmuje wysokość 1U
- System Hideaway pozwala na pozostawienie otwartego wyświetlacza przy zamkniętej klawiaturze i tym samym odczyt poprzez szybę zamkniętej szafy instalacyjnej.
- "Hot Pluggable" - umożliwia podłączanie i odłączanie PC bez wyłączenia zasilania
- Funkcja Auto Scan ułatwia wybór i monitorowanie komputerów
- Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności
- PSP - kontrola i autoryzacja użytkowników przez administratora lub użytkowników (max 4)
- Panel Array mode - funkcja pozwalająca na jednoczesną obserwację odczytów z 8 portów na podzielonym na 8 okien ekranie
- System komunikatów pozwalający śledzić obecność innych użytkowników
- Trzy poziomy logowania - Administrator, User lub Select
- Zaawansowany system zabezpieczeń hasłami oraz zastosowane zaawansowane techniki szyfrowania: 1024 bit RSA, 258 bit AES, 56 bit DES, 128 bit SSL
- Wsparcie dla klientów Windows i Java. Klienci Java mogą pracować na wszystkich systemach operacyjnych.
- Dostęp z poziomu przeglądarki internetowej
- Wsparcie dla RADIUS serwer
- "firmware upgradable" za pośrednictwem sieci
- Możliwość utworzenia do 64 kont użytkowników i zalogowania jednocześnie do 32 zewnętrznych operatorów
- Przełączanie odbywa się na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD
- Konfiguracja portów: a/zbiorczo wszystkich b/tylko zajętych c/wybranych
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10BaseT/100BaseTX auto sense, Ping
- Emulacja DDC. Ustawienia sygnałów VGA kart graficznych komputerów są automatycznie dostosowywane do parametrów monitora LCD
- Przełącznik posiada emulację klawiatury i myszy przy bootowaniu komputerów
- Wyświetlacz 17" LCD z najwyższą rozdzielczością 1280 x 1024@75Hz
1600x1200@60Hz remote

Diagram:



