

Unitek Y-2701 konwerter USB- 1x HDMI



Unitek Y-2701 to konwerter sygnału wideo na USB pozwalający na podłączenie do komputera monitora lub telewizora ze złączem USB 2.0. Jest to idealne urządzenie dla użytkownika biznesowego poszukującego rozwiązania pozwalającego mu na wyświetlanie treści audio-wideo (np. prezentacji) na telewizorach Full HD lub specjalistów (np. grafików, DTP, montażystów materiałów filmowych) którzy potrzebują podłączyć do komputera dodatkowy monitor HD który ma duplikować lub rozszerzać pulpit komputera. Świetnie spisze się ponadto w firmach zajmujących się realizacją monitoringu IP. Obsługa do 6 monitorów "Full HD" stwarza możliwość tworzenia matryc typu "TV-Wall" pozwalających na obserwowanie jednocześnie obrazu z dużej ilości kamer a także obsługę funkcji dodatkowych (np "spot monitor") zależnych od wykorzystanego oprogramowania CMS/NVR. Urządzenie docenia także miłośnicy kina domowego którzy będą mogli odtwarzać filmy z komputera bezpośrednio na swoich odbiornikach TV. Cechą wyróżniającą ten konwerter jest obsługa rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) oraz transmisja audio w systemie 2.1 (2 kanały Stereo oraz ścieżka głośnika niskotonowego - subwoofera)

Jednocześnie można podłączyć do komputera kilka konwerterów uzyskując tym samym dostęp do 6 monitorów dla komputerów PC i 4 dla komputerów Mac. Dzięki technologii Hot Plug instalacja jest prosta i szybka. Urządzenie zapewnia pełne wsparcie dla monitorów i telewizorów LCD wyposażonych w złącze HDMI

Możliwość wyboru pracy dodatkowego monitora (Primary Mode, Mirror Mode, Extend Mode) a także obracania obrazu na ekranie. Obsługa dźwięku 2.1

Główne funkcje:

- obsługa sygnału audio/video
- możliwość dołączenia dodatkowego monitora/TV do komputera za pośrednictwem portu USB2.0
- nie wymaga dodatkowej karty graficznej
- obsługa jednocześnie do 6 wyświetlaczy dla komputerów PC oraz do 4 wyświetlaczy dla komputerów MAC
- Obsługa dźwięku 2.1
- Obsługiwane tryby obrazu: Primary, Extend, Mirror oraz Screen Rotation
- Kolory: 16bits oraz 32bits
- Plug and Play

Obsługiwane rozdzielczości: 640x480, 720x480, 768x576, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1360x850, 1400x1050, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080

Specyfikacja:

- Złącze USB: USB typu A
- Złącze HDMI: Standardowe złącze żeńskie HDMI 19pin
- Zasilanie: 5V DC przez port USB
- Wymiary urządzenia: 67x64x19 mm
- Wymagania sprzętowe:
- Oprogramowanie DisplayLink może być uruchomione na komputerach wyposażonych w procesory od Atom N270, Single Core CPU jak również Dual i Quad Core oraz procesory Core i3/i5/i7
- Wydajność oprogramowania zależy od mocy komputera oraz od zastosowanego systemu operacyjnego. Mocniejsze komputery oferują wyższą wydajność. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań sprzętowych dostępne są w podręczniku użytkownika.

Wspierane systemy operacyjne

- Microsoft:
- Windows 2000 SP4,
- Windows XP SP2 i SP3
- Windows Vista 32 i 64 bit,
- Windows 7 32 i 64 bit

Mac OS:

- Komputery Macintosh bazujące na procesorze Intel
- Tiger 10.4.11
- Leopard 10.5.8
- Snow Leopard 10.6.2
- V.16 beta dla Snow Leopard 10.6.2 64bit

Zawartość opakowania: konwerter USB do HDMI, płyta CD ze sterownikami, przewodnik szybkiej instalacji, przewód USB zintegrowany