



FC-322

Konwerter 2x1:2 sygnału 3G HD-SDI do HDMI



FC-322 jest wysokiej klasy konwerterem formatu dla sygnałów 3G HD-SDI. Konwertuje jeden z dwóch sygnałów wejściowych 3G HD-SDI do dwóch sygnałów HDMI bez zmiany rozdzielczości i liczby klatek na sekundę (frame rate).

FEATURES

- Zgodny z HDTV.
- Wybór grupy audio do wydzielenia.
- Wiele obsługiwanych standardów - SDI (SMPTE 259M i SMPTE 344M), HD-SDI (SMPTE 292M) oraz 3G HD-SDI (SMPTE 424M).
- Wskaźniki LED aktywnego wejścia i wyjścia.
- Przełączanie - Panel przedni i pilot IR (w zestawie).
- DigiTOOLS® - 3 urządzenia mogą być zamontowane obok siebie w szafie rack na wysokość 1U za pomocą opcjonalnego mocowania RK-3T.



FC-322

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INPUTS:	2 SD/HD/3G HD-SDI on BNC connectors.
OUTPUTS:	2 HDMI connectors.
MAX. DATA RATE:	Up to 3Gbps.
STANDARD COMPLIANCE:	HDMI.
INDICATOR LEDS:	SD/HD, OUT, ON.
POWER CONSUMPTION:	5V DC, 580mA.
DIMENSIONS:	12cm x 7.2cm x 2.4cm (4.7" x 2.8" x 1.0") W, D, H.
WEIGHT:	0.3kg (0.7lbs).
ACCESSORIES:	Power supply.
OPTIONS:	RK-3T 19" rack adapter.

