

Kleinstsicherungen

G8363

Kleinstsicherungen, träge
kurze Anschlüsse (4,3mm)
Durchmesser: 8,4 mm
Rastermaß: 5,08 mm
zum Stecken über Sicherungshalter
oder zum direkten Einlöten

**PROGRAMM
ERWEITERT**



Aufbau

wie G8361 jedoch mit kurzen Anschlussstiften (4,3 mm)

Elektrische Daten

Nennspannung: 250 V
Bemessungsausschaltvermögen (BAV):
bis 3,15 A: 35 A „L“
4 A: 40 A „L“

Schmelzeit-Grenzwerte
50 mA ... 4 A: 1,5 x I_{N,min}: 1 h
2,1 x I_{N,max}: 2 Min.
2,75 x I_N: 400 ms ... 10 s
4 x I_N: 150 ms ... 3 s
10 x I_N: 20 ms ... 150 ms

| Type | Nennstrom [mA/A] | Spannungsabfall [mV] | Schmelzintegral [A ² s] | Approbationen | | |
|------------|------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|---|---|
| | | | | | | |
| FSKK00,050 | 50 | 490 | 0,017 | x | x | x |
| FSKK00,1 | 100 | 260 | 0,06 | x | x | x |
| FSKK00,16 | 160 | 170 | 0,21 | x | x | x |
| FSKK00,2 | 200 | 160 | 0,32 | x | x | x |
| FSKK00,25 | 250 | 150 | 0,5 | x | x | x |
| FSKK00,315 | 315 | 140 | 0,8 | x | x | x |
| FSKK00,4 | 400 | 130 | 1,1 | x | x | x |
| FSKK00,5 | 500 | 120 | 1,8 | x | x | x |
| FSKK00,63 | 630 | 110 | 3,2 | x | x | x |
| FSKK00,8 | 800 | 100 | 5,2 | x | x | x |
| FSKK01 | 1 | 85 | 8,0 | x | x | x |
| FSKK01,25 | 1,25 | 75 | 12,0 | x | x | x |
| FSKK01,6 | 1,6 | 70 | 22,0 | x | x | x |
| FSKK02 | 2 | 70 | 30,0 | x | x | x |
| FSKK02,5 | 2,5 | 70 | 46,0 | x | x | x |
| FSKK03,15 | 3,15 | 70 | 80,0 | x | x | x |
| FSKK04 | 4 | 70 | 130,0 | x | x | x |
| FSKK05 | 5 | 70 | 130 | x | x | x |

Hinweis

Geeigneter Sicherungshalter SH166, siehe Warengruppe G8412.

Normen

IEC60127-3/4, EN 60127-3/4, DIN VDE0820-3

Lieferangaben


Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

G8363

Kleinstsicherungen mit kurzen Anschlüssen, träge

| Artikel | Artikelbezeichnung | PE |
|------------|----------------------------------|----|
| FSKK00,050 | Kleinstsicher.kurz träge 0,050A | H |
| FSKK00,1 | Kleinstsicher.kurz träge 0,1 A | H |
| FSKK00,16 | Kleinstsicher.kurz träge 0,16 A | H |
| FSKK00,2 | Kleinstsicher.kurz träge 0,2 A | H |
| FSKK00,25 | Kleinstsicher.kurz träge 0,25 A | H |
| FSKK00,315 | Kleinstsicher.kurz träge 0,315 A | H |
| FSKK00,4 | Kleinstsicher.kurz träge 0,4 A | H |
| FSKK00,5 | Kleinstsicher.kurz träge 0,5 A | H |
| FSKK00,63 | Kleinstsicher.kurz träge 0,63 A | H |
| FSKK00,8 | Kleinstsicher.kurz träge 0,8 A | H |
| FSKK01 | Kleinstsicher.kurz träge 1,0 A | H |
| FSKK01,25 | Kleinstsicher.kurz träge 1,25 A | H |
| FSKK01,6 | Kleinstsicher.kurz träge 1,6 A | H |
| FSKK02 | Kleinstsicher.kurz träge 2,0 A | H |
| FSKK02,5 | Kleinstsicher.kurz träge 2,5 A | H |
| FSKK03,15 | Kleinstsicher.kurz träge 3,15 A | H |
| FSKK04 | Kleinstsicher.kurz träge 4,0 A | H |
| FSKK05 | Kleinstsicher.kurz träge 5,0 A | H |

FSKK_



Strom-Zeit-Kennlinien

