

TESTER MULTIMETR VA90A



Opis:

Multimetr VA90A charakteryzuje bardzo nowoczesny design, między innymi panel dotykowy zamiast pokrętki lub przycisków. Duży i czytelny wyświetlacz pokazuje na raz dwie wielkości. Poza tym oferuje duże możliwości pomiarowe - napięcie i natężenie prądu stałego oraz zmiennego, rezystancja, pojemność, częstotliwość i temperatura. Dodatkowo wszystkie wartości przebiegów zmiennych w zakresie od 10 do 400Hz podawane są jako prawdziwa wartość skuteczna tego przebiegu (True RMS).

Dane techniczne:

Max. wskazanie LCD	5999
Wybór zakresu	automatyczny
Zakres napięciowy DC	60m/600m/6/60/600/1000 V ± 0,1%
Zakres napięciowy AC	60m/600m/6/60/600/1000 V ± 0,8%
Zakres prądowy DC	600μ/6000μ/60m/600m/6/10 A ± 1,0%
Zakres prądowy AC	600μ/6000μ/60m/600m/6/10 A ± 1,8%
Pomiar rezystancji	600/6k/60k/600k/6M/60M Ω ± 0,5%
Pomiar częstotliwości	10/100/1000/10k/100k/1000k Hz ± 0,1%
Pomiar pojemności	6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60m F ± 5,0%
	-200°C ÷ 1000°C ± 2,0%

Pomiar temperatury

Test diody	tak
Pomiar wartości maksymalnych	tak
Pomiar wartości względnych	tak
Sygnalizacja akustyczna	tak
Pamięć odczytu	tak
Pamięć	10 wyników pomiarów
Automatyczne wyłączenie	tak
Wskaźnik stanu baterii	tak
Podświetlany LCD	tak
Zasilanie	2x bateria 1,5V AA
Producent	V&A

Wyposażenie:

- miernik
- przewody pomiarowe
- sonda temperatury typu K
- instrukcja obsługi.