



## PT-101HxI

Wzmacniacz HDMI



Urządzenie **PT-101HxI** jest najwyższej jakości wzmacniaczem sygnału HDMI który pozwala połączyć odbiornik sygnału ze źródłem. Przystosowany jest do pracy z sygnałami o rozdzielczości 1080p, oraz na odległości do 15 metrów ( 50 stóp )

### FEATURES

- Zgodny z HDTV
- Zgodny z HDCP
- Max. przepustowość - 2.25 Gbps.
- Pełne wsparcie dla HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Uncompressed Audio Channels, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.
- 3D Pass-Through.
- EDID PassThru - Passes EDID signals between the source and display.
- Zakres rozszerzenia - Pozwala rozszerzyć zakres transmisji sygnału HDMI do 15 metrów dla sygnałów 1080p
- Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - Odbudowuje straty cyfrowego sygnału przy większych odległościach
- Opcje zasilania - Zasilanie prądem stałym ( zalecany dla lepszej wydajności ) lub z użyciem sygnału HDMI
- Ultra-Compact Pico TOOLS™ - Możliwość montażu do 4 urządzeń - side by side (jeden obok drugiego) w przestrzeni szafy rack 1U z zastosowaniem opcjonalnego adapteru RK-4PT

## PT-101HxI

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wejście	1 złącze HDMI
Wyjście	1 złącze HDMI
Przepustowość	Wsparcie dla 2.25 Gbps przepustowości
Zgodny ze standardami HDMI,HDCP.	
Źródło zasilania	Stabilizowany zasilacz 5V DC,120 mA.
Wymiary	6.2cm x 5.2cm x 2.4cm (2.5" x 2.1" x 1.0") W, D, H.
Waga	w przybliżeniu 0.07kg
Wyposażenie	Zasilacz, uchwyty mocujące
Opcje	RK-4PY 19" adapter do szaf typu "rack 19"

