

TESTER MULTIMETR MS8211



Multimetr kieszonkowy przystosowany do prowadzenia pomiarów jedną ręką. Mierzy napięcie stałe oraz zmienne, rezystancję z automatyczną zmianą zakresów pomiarowych. Wyposażony jest w akustyczny sygnalizator połączeń, test półprzewodników, pamięć odczytu. Posiada wbudowany bezdotkowy detektor napięcia przemiennego AC.

Max. wskazanie LCD	1999
Wybór zakresu	automatyczny / ręczny
Klasa izolacji	CAT III 600V
Zakres napięciowy DC	200m/2/20/200/600 V $\pm 0,7\%$
Zakres napięciowy AC	200m/2/20/200/600 V $\pm 0,8\%$
Pomiar rezystancji	200/2k/20k/200k/2M/20 M Ω $\pm 1,2\%$
Test diody	tak
Sygnalizacja akustyczna	tak
Bezdotkowy detektor napięcia AC	tak
Automatyczne wyłączenie	tak
Pamięć odczytu wartości maksymalnej	tak
Alarm świetlny	tak
Alarm dźwiękowy	tak
Zasilanie	2x bateria 1,5V AAA
Wymiary	208x38x29 mm
Waga	110 g