



VM-2HxI

Wzmacniacz dystrybucyjny 1:2 HDMI



VM-2HDMI jest wzmacniaczem dystrybucyjnym sygnałów HDMI. Synchronizuje zegar i wzmacnia sygnał dystrybuując go na dwa identyczne wyjścia

FEATURES

- Maksymalna przepustowość - 2.25Gbps.
- Zgodny z HDTV.
- Zgodny z HDCP
- Zgodny z HDMI - HDMI (V.1.4 z Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, CEC).
- Przepuszcza sygnał 3D
- Technologia I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Inteligentny algorytm obsługi i przetwarzania EDID zapewnia pracę dla systemów HDMI Plug and Play.
- Technologia Kramer Equalization & re-Klocking™ - Odbudowuje integralność sygnału cyfrowego do przesyłania na dłuższych dystansach.
- Aktywne wskaźniki LED wyjścia
- Kompakt DigiTOOLS® - 3 jednostki mogą być zamontowane w szafie rackowej w przestrzeni 1U z zastosowaniem adaptera RK-3T

VM-2HxI

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIA:	1 HDMI
WYJŚCIA:	2 HDMI
PASMO PRZENOSZENIA	2,25Gbps na kanał
ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM HDMI:	Zgodne z HDMI 1.3 i HDCP
STEROWANIE:	przycisk ustawiania EDID, przyciski wyboru źródła
WSKAŹNIKI LED:	Wejście 1, Wejście 2, Wyjście 1, Wyjście 2, Zasilanie
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	5V DC, 910mA
WYMIARY:	12cm x 7.2cm x 2.4cm (4.7" x 2.8" 1.0") Szer, Głęb, Wys.
MASA:	Okolo 0.3kg (0.67lbs)
AKCESORIA:	Zasilacz, uchwyt mocujący
OPCJE:	Kabel HDMI, Adapter RK-3T

