

## Cypress CA-DVI100R Odbiornik DVI+Audio po CAT5 100



Odbiornik sygnału DVI po kablu CAT 5 do 100 metrów. Współpraca z nadajnikiem Cypress CA-DVIAT. Urządzenie poza sygnałem video HD odbiera również sygnał audio analogowy i cyfrowy.

### Główne funkcje:

- Wsparcie dla HDMI 1.2 i DVI 1.0.
- Współpraca z nadajnikiem Cypress CA-DVIA
- Korekcja i regulacja wzmocnienia
- Obsługa sygnału video High Definition do 1080p/UXGA
- Transmisja sygnału bez strat do 100 m
- Brak wsparcia dla HDCP
- Wbudowany w nadajnik EDID
- Wejście sygnału audio zarówno Coaxial i Stereo (phone jack)
- Łatwy w instalacji i prosty w obsłudze

### Specyfikacja techniczna:

- Wejście: 2 x RJ45CAT5
- Wyjście
  - 1 x DVI-I (akceptuje tylko sygnał DVI-D)
  - 1 x Coaxial
  - 1 x L/R Audio
- Rozdzielczość
  - HD- 480i/p 60, 576p 50, 720P 50/60,
  - 1080i 50/60Hz, 1080p 50/60Hz
  - PC- 640 x 480=VGA72, VGA75, VGA85
  - 800 x 600=SVGA56, SVGA60, SVGA72, SVGA75,SVGA85
  - 1024 x 768=XGA60, XGA70, XGA75, XGA85
  - 1280 x 1024=SXGA60, SXGA75, SXGA85
  - 1600 x 1200=UXGA60
  - 1920 x 1200=redukcja wygaszania WUXGA
- Zasilanie 5V / 2.6A DC
- Pobór mocy 6 W

**Zawartość opakowania:** Odbiornik DVI po CAT5 100m, zasilacz 5V/2.6A, instrukcja obsługi

**Specyfikacja producenta (źródło opisu):** [\[link\]](#)

