

# Cypress CVSD-41AR Przełącznik CV/SV 4x1



Przełącznik Cypress CVSD-41AR pozwala na podłączenie 4 różnych źródeł CV/SV (np DVD czy VCR) do 1 odbiornika (TV).

## Główne funkcje:

- Wskaźniki LED na obudowie urządzenia
- Kontrola pilotem zdalnego sterownia, lub przyciskami na obudowie
- Obsługiwane standardowe rozdzielczości wideo: 480i, 576i
- Łatwa instalacja i obsługa
- Plug and play
- Możliwa kontrola za pomocą interfejsu RS-232
- Obsługa audio: L/R (analog) lub PC AMP głośniki (opcjonalnie)

## Wejście:

- Video: 1 Vp-p @75 ohm
- S-Video: Y: 1 Vp-p @ 75 ohm
- C: 0.286 Vp-p @75 ohm
- Analog Audio: (L/R) 2Vrms max 47 k ohm

## Wyjście:

- Video: 1 Vp-p @75 ohm
- S-Video: Y: 1 Vp-p @ 75 ohm
- C: 0.286 Vp-p @75 ohm
- Analog Audio: (L/R) 2Vrms max 47 k ohm

**Specyfikacja:**

- Przepustowość PC /YPbPr: 650 MHz (-3db)
- Wzmocnienie różnicowe: 0.05%
- Faza różnicowa: 0.05 stopnia
- Zużycie energii: 5W
- Zasilacz: 5V/1A DC
- Wymiary: 292(S)x 73(G) x 44(W)mm
- Waga: 1.5kg

**Zawartość opakowania:** przełącznik CVSD-41AR, pilot, zasilacz 5V/1A, podręcznik użytkownika, 3x baterie AAA, 1 x przewód 1 RCA-1 RCA , 1 x przewód S-video , 1 x przewód audio 2 RCA-2 RCA

**Specyfikacja producenta (źródło opisu):** [\[link\]](#)