

TESTER MULTIMETR VA310C



Max. wskazanie LCD 1999

Wybór zakresu ręczny

Pomiar napięcia DC 1000 V \pm 1,0%

Pomiar napięcia AC 750 V \pm 1,2%

Pomiar prądu AC 20/200/1000 A \pm 2,0%

Pomiar rezystancji 200/2k Ω \pm 1,0%

Sygnalizacja akustyczna tak

Pomiar temperatury -40 ÷ 750°C

Pamięć odczytu tak

Podświetlany LCD tak

Max. średnica przewodu \varnothing 42 mm

Zasilanie 3x bateria 1,5V AAA